

**SIEMENS**

Ingenuity for life

Guide

# Motorstarter koordinationer DOL - 400V - 150kA - Type 1

[siemens.dk/tavlemateriel](http://siemens.dk/tavlemateriel)


## Motorstarter koordination – Direkte startende motor – Type 1 koordination – Klasse 10 – 150kA@400V

Motordata**					Termomagnetisk overstrømsrelæ – Indstillingsområde		
Motoreffekt	Motorstrøm	Motorværn	Kontaktor*	Byggestørrelse	Type nr.	IE1/IE2 motorer	IE3/IE4 motorer
kW	A	Type nr.	Type nr.			A	A
0,06	0,2	3RV2311-0CC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0CB0	0,18-0,25	0,18-0,22
0,09	0,3	3RV2311-0EC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0EB0	0,28-0,4	0,28-0,35
0,12	0,4	3RV2311-0FC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0FB0	0,35-0,5	0,35-0,45
0,18	0,6	3RV2311-0HC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0HB0	0,55-0,8	0,55-0,7
0,25	0,85	3RV2311-0JC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0JB0	0,7-1	0,7-0,9
0,37	1,1	3RV2311-0KC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0KB0	0,9-1,25	0,9-1,1
0,55	1,5	3RV2311-1AC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1AB0	1,1-1,6	1,1-1,4
0,75	1,9	3RV2311-1CC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1CB0	1,8-2,5	1,8-2,2
1,1	2,7	3RV2311-1DC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1DB0	2,2-3,2	2,2-2,8
1,5	3,6	3RV2311-1FC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1FB0	3,5-5	3,5-4,5
2,2	5	3RV2311-1GC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1GB0	4,5-6,3	4,5-5,5
3	6,5	3RV2311-1HC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1HB0	5,5-8	5,5-7
4	8,5	3RV2311-1JC10	3RT2016-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1JB0	7-10	7-9
5,5	11,5	3RV2311-1KC10	3RT2017-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1KB0	9-12,5	9-11
7,5	15,5	3RV2321-4BC10	3RT2025-1AP00	S0/S0/S0	3RU2126-4BB0	14-20	14-17
11	22	3RV2321-4DC10	3RT2026-1AP00	S0/S0/S0	3RU2126-4DB0	20-25	20-23
15	29	3RV2332-4EC10	3RT2035-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4EB0	22-32	22-28
18,5	35	3RV2332-4UC10	3RT2035-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4FB0	28-40	28-36
22	41	3RV2332-4WC10	3RT2036-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4HB0	40-50	40-47
30	55	3RV2332-4XC10	3RT2037-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4QB0	47-57	47-54
37	66	3RV2332-4KC10	3RT2038-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4KB0	62-73	62-70
45	80	3RV2332-4RC10	3RT2038-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4RB0	70-80 (Ist < 720A)	70-77 (Ist < 720A)

\* Kontaktortypen er med 230V AC spole, for andre spolespændinger henvises til IC10 kataloget, kapitel 3, eller Siemens Presales support på 44 77 55 55

\*\* Tabellen viser et udvalg af motorstørrelser. For den komplette liste henvises til kataloget "Sirius Innovations – Configuration Manual"

# Motorstarter koordinationer DOL - 400V - 150kA - Type 2



Motorstarter koordinasjon – Direkte startende motor – Type 2 koordinasjon – Klasse 10 – 150kA@400V

Motordata**		Motorværn	Kontaktor*	Byggestørrelse	Termomagnestisk overstrømsrelæ – Indstillingsområde		
Motoreffekt	Motorstrøm				Type nr.	Type nr.	Type nr.
kW	A	Type nr.	Type nr.		Type nr.	A	A
0,06	0,2	3RV2311-0CC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0CB0	0,18-0,25	0,18-0,22
0,09	0,3	3RV2311-0EC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0EB0	0,28-0,4	0,28-0,35
0,12	0,4	3RV2311-0FC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0FB0	0,35-0,5	0,35-0,45
0,18	0,6	3RV2311-0HC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0HB0	0,55-0,8	0,55-0,7
0,25	0,85	3RV2311-0JC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0JB0	0,7-1	0,7-0,9
0,37	1,1	3RV2311-0KC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-0KB0	0,9-1,25	0,9-1,1
0,55	1,5	3RV2311-1AC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1AB0	1,1-1,6	1,1-1,4
0,75	1,9	3RV2311-1CC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1CB0	1,8-2,5	1,8-2,2
1,1	2,7	3RV2311-1DC10	3RT2015-1AP01	S00/S00/S00	3RU2116-1DB0	2,2-3,2	2,2-2,8
1,5	3,6	3RV2311-1FC10	3RT2024-1AP00	S00/S0/S00	3RU2116-1FB0	3,5-5	3,5-4,5
2,2	5	3RV2311-1GC10	3RT2024-1AP00	S00/S0/S0	3RU2126-1GB0	4,5-6,3	4,5-5,5
3	6,5	3RV2311-1HC10	3RT2024-1AP00	S00/S0/S0	3RU2126-1HB0	5,5-8	5,5-7
4	8,5	3RV2311-1JC10	3RT2024-1AP00	S00/S0/S0	3RU2126-1JB0	7-10	7-9
5,5	11,5	3RV2311-1KC10	3RT2024-1AP00	S00/S0/S0	3RU2126-1KB0	9-12,5	9-11
7,5	15,5	3RV2321-4BC10	3RT2027-1AP00	S0/S0/S0	3RU2126-4BB0	14-20	14-17
11	22	3RV2321-4DC10	3RT2027-1AP00	S0/S0/S0	3RU2126-4DB0	20-25	20-23
15	29	3RV2332-4EC10	3RT2035-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4EB0	22-32	22-28
18,5	35	3RV2332-4UC10	3RT2035-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4FB0	28-40	28-36
22	41	3RV2332-4WC10	3RT2036-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4HB0	40-50	40-47
30	55	3RV2332-4XC10	3RT2037-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4QB0	47-57	47-54
37	66	3RV2332-4KC10	3RT2038-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4KB0	62-73	62-70
45	80	3RV2332-4RC10	3RT2038-1AP00	S2/S2/S2	3RU2136-4RB0	70-80 (Ist < 720A)	70-77 (Ist < 720A)

\* Kontaktortypen er med 230V AC spole, for andre spolespændinger henvises til IC10 kataloget, kapitel 3, eller Siemens Presales support på 44 77 55 55

\*\* Tabellen viser et udvalg af motorstørrelser. For den komplette liste henvises til kataloget "Sirius Innovations – Configuration Manual"

Siemens

Borupvang 9  
2750 Ballerup

Telefon 44 77 44 77

[www.siemens.dk/tavlemateriel](http://www.siemens.dk/tavlemateriel)